



1 - IP del telefono

Chiave inglese > 3. Phone Status > Done per 2 volte fino ad ottenere l'indirizzo IP.

2 - Inserire i parametri di configurazione

Inserite username e password di default tutto in minuscolo:

Username: admin

Password: 22222

Global SIP

Compilate tutte le voci con i parametri qui sotto indicati ed evidenziati in rosso nell'immagine nella pagina seguente.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Screen Name: | il vostro nome e cognome |
| Phone number: | il vostro username di registrazione |
| Caller ID: | il numero di telefono assegnato |
| Authentication Name: | il vostro username di registrazione |
| Password: | la vostra password di registrazione |
| Proxy Server: | sip.appenninovoip.it |
| Proxy Port: | 5060 |
| Registrar Server: | sip.appenninovoip.it |
| Registrar Port: | 5060 |
| RTP Port: | 8000 |

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

Reset > Restart

3 - Verifica configurazione

Se tutto è andato a buon fine la scritta "No Service" sul telefono scomparirà.

Aastra 57i - Windows Internet Explorer
 http://192.168.254.104/globalSIPsettings.html

Aastra 57i [Log Off](#)

Status
 System Information

Operation
 User Password
 Phone Lock
 Softkeys and XML
 Directory
 Reset

Basic Settings
 Preferences
 Call Forward

Advanced Settings
 Network
Global SIP
 Line 1
 Line 2
 Line 3
 Line 4
 Line 5
 Line 6
 Line 7
 Line 8
 Line 9
 Action URI
 Configuration Server
 Firmware Update
 TLS Support
 Troubleshooting

Global SIP Settings

Basic SIP Authentication Settings

Screen Name:

Screen Name 2:

Phone Number:

Caller ID:

Authentication Name:

Password:

BLA Number:

Line Mode:

Basic SIP Network Settings

Proxy Server:

Proxy Port:

Backup Proxy Server:

Backup Proxy Port:

Outbound Proxy Server:

Outbound Proxy Port:

Registrar Server:

Registrar Port:

Backup Registrar Server:

Backup Registrar Port:

Registration Period:

Conference Server URI:

Advanced SIP Settings

Explicit MWI Subscription: Enabled

Explicit MWI Subscription Period:

Explicit MWI Subscription Period:

Missed Call Summary Subscription: Enabled

Missed Call Summary Subscription:

Registration Timeout Retry Timer:

Registration Renewal Timer:

BLF Subscription Period:

ACD Subscription Period:

Blacklist Duration:

Whitelist Proxy: Enabled

RTP Settings

RTP Port:

Basic Codecs(G.711 u-Law, G.711 a-Law, G.729): Enabled

Force RFC2833 Out-of-Band DTMF: Enabled

Customized Codec Preference List:

DTMF Method:

RTP Encryption:

Silence Suppression: Enabled

Autodial Settings

Autodial Number:

Autodial Timeout:

Appendice A - Configurazione manuale IP

Tornare alla schermata iniziale premendo il tasto rosso

Premere il pulsante con la chiave inglese > 5. Administrator Menu > pulsante freccia a destra

Inserite la password di default "22222" e cliccate sulla freccia a destra per conferma.

Selezionate la voce "2. Network Settings" e successivamente confermare con il tasto freccia destra

Selezionate la voce "1.DHCP" confermate con il tasto freccia destra (riquadro azzurro)

Cambiate la dicitura da "No" a "Yes" cliccando sul pulsante corrispondente (riquadro arancione) e confermate con il tasto corrispondente a "Done" (riquadro azzurro)



Selezionate la voce "2. IP Address" e successivamente confermare con il tasto freccia destra

Digitate il vostro IP e successivamente confermare con il tasto corrispondente alla voce "Done"