



Collegamenti

Se il telefono ha una spia rossa accesa sul tasto microfono, non è collegato correttamente alla lan.

Se state utilizzando uno SPA942 verificate che il cavo sia collegato sulla porta WAN.

1 - IP del telefono

Premere il tasto "Foglio piegato" e successivamente il pulsante 9 per visualizzare l'indirizzo IP.

La prima riga indica il tipo di connessione attiva sulla porta WAN (DHCP ecc.) e la seconda indica l'indirizzo IP assegnato all'apparato

2 - Inserire i parametri di configurazione

Digitate l'indirizzo sotto indicato nel vostro browser sostituendo all'IP quello in vostro possesso.

`http://192.168.254.131`

Cliccare su Login Admin > Advanced > EXT 1

Compilate tutte le voci con i parametri qui sotto indicati ed evidenziati in rosso nell'immagine nella pagina seguente.

Proxy:	sip.appenninoVoip.it
Display name:	il vostro nome e cognome
User ID:	il vostro username di registrazione
Password:	la vostra password di registrazione
Preferred Codec:	G729a

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

Sipura SPA Configuration - Windows Internet Explorer

http://192.168.254.158/admin/advanced

Sipura SPA Configuration

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info System SIP Provisioning Regional Phone **Ext 1** Ext 2 User

User Login basic | advanced
Personal Directory Call History

General

Line Enable: yes

Share Line Appearance

Share Ext: private Shared User ID:

Subscription Expires: 3600

NAT Settings

NAT Mapping Enable: no NAT Keep Alive Enable: no

NAT Keep Alive Msg: \$NOTIFY NAT Keep Alive Dest: \$PROXY

Network Settings

SIP TOS/DiffServ Value: 0x68 SIP CoS Value: 3

RTP TOS/DiffServ Value: 0xb8 RTP CoS Value: 6

Network Jitter Level: high Jitter Buffer Adjustment: up and down

SIP Settings

SIP Port: 5060 SIP 100REL Enable: no

EXT SIP Port: Auth Resync-Reboot: yes

SIP Proxy-Require: SIP Remote-Party-ID: no

Referor Bye Delay: 4 Refer-To Target Contact: no

CFWD Notifier:

Proxy and Registration

Proxy: sip.appenninovoip.it Use Outbound Proxy: no

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog: yes

Register: yes Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600 Ans Call Without Reg: no

Use DNS SRV: no DNS SRV Auto Prefix: no

Proxy Fallback Intvl: 3600 Proxy Redundancy Method: Normal

Subscriber Information

Display Name: Mario Rossi User ID: mrossi

Password: 123456 Use Auth ID: no

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:

Audio Configuration

Preferred Codec: G729 Use Pref Codec Only: no

G729a Enable: yes G723 Enable: yes

G726-16 Enable: yes G726-24 Enable: yes

G726-32 Enable: yes G726-40 Enable: yes

Release Unused Codec: yes DTMF Process AVT: yes

Silence Supp Enable: no DTMF Tx Method: Auto

Dial Plan

Dial Plan: (*xx[[3469]11|0|00|[2-9]xxxxx|1xxx[2-9]xxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.])

Enable IP Dialing: yes

Undo All Changes Submit All Changes

Internet | Modalità protetta: attivata 100%

Cliccate quindi sul pulsante "Submit All Changes" (riquadro arancione)

Comparirà la seguente schermata di reset del telefono, cliccate sulla scritta "HERE"

3 - Verifica configurazione

Sulla schermata principale scorrete fino a raggiungere la dicitura Ext1 Status

Se la configurazione è corretta comparirà la voce Registered in corrispondenza della sezione "Ext 1 Status."

Nel caso in cui il servizio non dovesse funzionare, rivedete che tutti i parametri siano corretti o contattate la nostra assistenza.